

วิทยุสื่อสาร Motorola รุ่น Commander 245 (5 Watts)



คุณสมบัติตัวเครื่อง

คลื่นความถี่ 245 Mhz. สื่อสารคมชัด กว้างไกล
80 ช่องสัญญาณ
โปรแกรมรหัส PL/DPL จากหน้าเครื่อง 126 Code กับ
3 PL : 1 CH.(รวม 129 รหัสต่อ 1 ช่อง)
สามารถปิด/เปิด PL ได้ทันทีจากหน้าเครื่อง
โปรแกรมตั้งช่องหลัก Stand By (Default Channel)
สามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ได้ทั้ง Ni-MH, Ni-Cd และ
เปลี่ยนไปใช้ถ่านก้อนแบบ Alkaline ได้* พร้อม
สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
Meter วัดสัญญาณภาครับ
Time-Out-Timer ป้องกันคีย์ค้าง (1-10 นาที)
เลือกกำลังส่งได้ 3 ระดับ H (กำลังส่งสูง), L (กำลัง
ส่งต่ำ) และ E (ปรับอัตโนมัติเมื่อมีการรับส่งช่วย
ประหยัดพลังงาน)
มี Squelch Level ปรับความไวภาครับสัญญาณ
Lock/Unlock หน้าจอ ป้องกันการโดนปุ่มกดโดยไม่
ตั้งใจ หรือควบคุมการใช้ตัวเครื่อง
สามารถปิดหรือปรับเสียงปุ่มกด, สัญญาณเตือน
หน้าจอเรื่องแสง
ตัวเครื่องโพลีคาร์บอเนต แข็งแรงทนทาน
Belt Clip ขนาดใหญ่
มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกครบครัน

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดตัวเครื่อง 115.5 x 56 x 35 mm. (สูง x กว้าง x
หนา)
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 350 กรัม

ระยะการรับ-ส่งสัญญาณ 5 กิโลเมตร ในพื้นที่โล่ง

คุณภาพของความน่าเชื่อถือ

รับประกันตัวเครื่อง 1 ปีเต็ม
ผ่านการทดสอบ Accelerated Life Test (ALT)
ผ่านการทดสอบ MIL-STD 810 C, D และ E จาก
กองทัพทหารประเทศสหรัฐอเมริกา
ผ่านมาตรฐาน ISO 9001